

LC 3000 A

Groupe Débruité Monophasé

Loncin



Prix de vente :

Conforme à la Norme 2000/14/CE

- ▶ Equipé d'origine d'une Régulation Electronique (AVR), d'un Disjoncteur thermique, d'un Voltmètre, de Prises monophasées, d'une Sortie 12 V Courant continu, d'une Sécurité Manque d'huile, d'un Démarrage manuel.
- ▶ Possibilité de l'équiper d'un Kit Chariot.

Groupe Débruité LC 3000 A

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Puissance en kVA (kW) | 2,5 (2,3) |
| Ampères en 12 V | 8,3 |
| Ampères en 220 V | 12,7 |
| Moteur | Loncin G 200 F |
| Cylindrée cm ³ | 196 |
| Puissance nominale Ch | 6,5 |
| Capacité réservoir l | 18 |
| Autonomie | 15 H |
| Niveau sonore dB(A) à 1 m | 76 |
| Poids Net Kg | 45 |
| Dimensions mm | 590 x 430 x 480 |



147 Bis rue de Merville
BP 30212

59524 HAZEBROUCK Cedex
email : marketing@francepower.fr

site : www.francepower.fr

Coordonnées Revendeur :